

Świeczka 40 W C37 E14 x3

A F G

Zainstaluj wokół siebie oświetlenie stworzone z myślą o ludziach dzięki inteligentnej żarówce WiZ LED w kształcie świecy. Stosuj różne odcienie bieli od ciepłej do zimnej, by łatwiej się skoncentrować lub zrelaksować. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączania świateł zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do świateł nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 470 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu

Kod EAN: 8720169075696

Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.
WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Inteligentne przyciemnianie ze pomocą aplikacji, głosu lub ściemniacza
Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, pilota WiZmote lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

Monitorowanie zużycia energii
Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.

Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.



Dopasuj światła do swojego dnia
Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.

Kod EAN: 8720169075696

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: C37
Gniazdo: E14
Typ szkła: Matowy
Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Wysokość: 11,6 cm
Waga: 0,135 kg
Szerokość: 3,9 cm

TRWAŁOŚĆ
Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA
Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥90
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
Nominalny strumień świetlny: 470 lm
Czas rozświetlania: <0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

INNE WŁAŚCIWOŚCI
Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA
Wydajność: 95 lm/W

INFORMACJE O PAKOWANIU
Kod EAN: 8720169075696
EAN: 872016907569600
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 40W C37 E14 927-65 TW 3CT6

ZUŻYCIE ENERGII
Współczynnik mocy: 0.51
Zasilanie: 220-240 V
Odpowiednik w watach: 40 W
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
Zużycie energii: 4,9 W
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU
Długość: 11,6 cm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE
Trwałość znamionowa: 15 000
Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
Moc znamionowa: 4.9 W

DANE TECHNICZNE
Częstotliwość: 50-60 Hz
Numer rejestracji EPREL: 1901096
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Protokół komunikacji: Bluetooth Matter

OBSŁUGIWANE WERSJE
Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA
EAN/UPC — produkt: 8720169075696
Waga netto: 0,41 kg
Waga brutto: 0,49 kg
Wysokość: 15,5 cm
Długość: 7 cm
Szerokość: 14 cm

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.